

Comando a distanza della multipresa con il proprio telecomando ad infrarossi, della TV o di altra apparecchiatura.

La multipresa può essere riprogrammata ogni volta che si desidera e funziona con gli ultimi telecomandi memorizzati.

La multipresa mantiene la programmazione anche se viene staccata e riattaccata dalla presa di corrente.

La multipresa ha la funzione di autospegnimento: se dimenticata accesa si spegne dopo 48 ore.



Alveoli di protezione

Il risparmio energetico è di oltre 50 euro annui grazie allo spegnimento degli stand-by



La multipresa comandata può essere accesa e spenta con QUALSIASI telecomando ad infrarossi del tipo: TV-DVD-VCR-CD-HI/FI.

Sensore mobile per facilitare il collegamento dei raggi infrarossi con il telecomando



| | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| Colore | Bianco | Silver | Nero |
| Codice | 21200301 | 21200302 | 21200303 |
| Prezzo* | € 32,00 | € 32,00 | € 32,00 |

* prezzo di listino escluso iva

Salvaguardia delle apparecchiature collegate, grazie al fusibile di sicurezza ripristinabile

Protezione dei sovraccarichi e cortocircuiti

 Protetto da sovratensioni generate da fulmini

In conformità alle norme CEI

Multipresa Elettronica a risparmio energetico

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|--|
| Tensione nominale entrata | V | 230 | Grado di protezione | IP45 |
| Frequenza | Hz | 50 | Sensore di controllo | Infrarosso 180° - estendibile fino a mt 1,50 |
| Potenza carico | A | 16 | Protezione carico | Fusibile ripristinabile 16A |
| Tens. Nom. Tenuta ad impulso | Kv | 2,5 | Protezione da sovratensioni | Filtri elettronici |
| Autospegnimento | Ore | 48 | Disconnessione carico | Relé |
| Sezione cavo alimentazione | mm ² | 3x2,5 | Imballo | Scatola |
| Dimensioni | mm | 49x55x240 | LED di segnalazione accensione/spegnimento multipresa | |

CARATTERISTICHE

La multipresa elettronica può essere accesa e spenta con qualsiasi telecomando ad infrarossi del tipo TV-DVD-VCR-CD-HI/FI ecc

Funzione di autoapprendimento del telecomando

Funzione accensione e spegnimento

Sensore remoto estendibile ad infrarossi

La memoria incorporata consente di mantenere i tasti programmati anche in assenza di rete

Protezione fusibile ripristinabile 16A

Protezione da sovratensioni generate da fulmini

Protezione dei sovraccarichi e cortocircuiti

La multipresa può essere riprogrammata ogni volta che si desidera e funziona con gli ultimi due telecomandi memorizzati

La multipresa mantiene la programmazione anche se viene staccata e riattaccata alla presa di corrente

La multipresa ha la funzione di autospegnimento: se dimenticata accesa si spegne dopo 48 ore



CE NORME DI RIFERIMENTO: EN 61000-6-1
EN 61003-6-3
EN 61065



Wiva Group S.r.l. - Via delle Fonti, 3 - Scandicci - Firenze - 50018 - Tel 055 7222449 - Fax 055 7222555
e-mail: info@wivagroup.com - www.wivagroup.com

CLICK OFF™

La prima multipresa a risparmio energetico



Elimina stand-by